ASA-6000 Elektroschrauber mit elektronischem Steuergerät AM-85
Drehmoment: 0.15 - 1.2 Nm
Leerlaufdrehzahl: 650 - 1150 upm
Bit Anschluss: 1/4 HEX
Start: Hebelstart
Abschaltung: automatisch
Umschalter: Rechts / Linkslauf
Motor: bürstenbehaftet
Genauigkeit: +- 3%
Gewicht: 490 g
Länge: 228 mm
Griff-Durchmesser: 34 mm
Gewindeschraube: 2 - 3 mm
Selbstschneidende Schraube: 2 - 2.6 mm
Produktinformationen AM-85 elektronisches Steuergerät: Eingangsspannung 100-240 VAC 50 / 60 Hz, Ausgangsspannung 20-30 VDC, Anschluss 5 pin, Leistung 75 W, Gewicht 450 g, Abmessung 172 x 81 x 61 mm
AM-85 elektronisches Steuergerät Einstellung: Werkstückzähler 1-60.000 Stück, Schaubenzähler 1-99 Stück / Werkstück, Schraubzeit 0,01-9,99 Sekunden, Parametersätze 10 Stück - Ablauf einzeln oder sequenziell einstellbar von 0,01-9,99 Sekunden, Ausgangssignale / betriebsbereit - Drehmoment erreicht - Werkstück komplett i.O - Einzelner Schraubvorgang i.O - Fehler Schraubvorgang, Eingangssignal / Freigabe Schrauber
Lieferumfang: ASA-6000 Elektroschrauber, AM-85 Steuergerät, Schrauberkabel

 ©Montion Kft 2008-2026