ASA BS-3000 ESD Elektroschrauber mit elektronischem Steuergerät AM-30

ASA BS-3000 ESD bürstenlose Elektroschrauber mit elektronischem Steuergerät AM-30
Drehmoment: 0.05 - 0.5 Nm
Leerlaufdrehzahl: 700 - 1000 upm
Bit Anschluss: 1/4 HEX
Ausführung: ESD-Ausführung
Start: Hebelstart
Abschaltung: automatisch
Umschalter: Rechts / Linkslauf
Motor: bürstenlos
Genauigkeit: +- 3%
Gewicht: 412 g
Länge: 227 mm
Griff-Durchmesser: 33 mm
Gewindeschraube: 1 - 2.6 mm
Selbstschneidende Schraube: 1 - 2.3 mm
Produktinformationen AM-30 elektronisches Steuergerät: Eingangsspannung 100-240 VAC 50 / 60 Hz, Ausgangsspannung 20-30 VDC, Anschluss 5 pin, Leistung 75 W, Gewicht 450 g, Abmessung 172 x 81 x 61 mm
AM-30 elektronisches Steuergerät Einstellung: Werkstückzähler 1-60.000 Stück, Schaubenzähler 1-99 Stück / Werkstück, Schraubzeit 0,01-9,99 Sekunden, Parametersätze 10 Stück - Ablauf einzeln oder sequenziell einstellbar von 0,01-9,99 Sekunden, Ausgangssignale / betriebsbereit - Drehmoment erreicht - Werkstück komplett i.O - Einzelner Schraubvorgang i.O - Fehler Schraubvorgang, Eingangssignal / Freigabe Schrauber
Lieferumfang: ASA BS-3000 ESD Elektroschrauber, AM-30 Steuergerät, Schrauberkabel

©Montion Kft 2008-2026